

Networking / Accessori / PoE

SF-POE-EXT0302-60W-OUT

Safire



Caratteristiche

- Extender PoE Safire.
- Trasmissione simultanea di dati ed energia.
- Dotato di due porte PoE e una porta uplink.
- Protezione integrata contro i fulmini fino a 6 kV.
- Protezione contro le scariche elettrostatiche di 8 kV.
- Portata di trasmissione fino a 130 metri.
- Progettato per l'installazione diretta all'esterno.
- Funzionamento intuitivo Plug and Play senza necessità di configurazione.

Specificazioni

Note di installazione:	Si consiglia di collegare questo dispositivo ad uno switch PoE. L'uso di iniettori PoE potrebbe non garantire il loro corretto funzionamento.
Marca	Safire
Tipo di dispositivo	Extender PoE per esterni
Interfaccia di rete	2x Porte PoE 10/100 Mbps RJ45 + 1x Porta uplink 10/100 Mbps RJ45
Velocità di trasferimento	10 / 100 Mbps (Fast Ethernet)
Standard di rete	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Caratteristiche PoE	Conforme alle norme IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt
Alimentazione in ingresso	Alimentato tramite PoE (Totale ? 60W)
Potenza in uscita Porta 1	PoE 802.3af/at (Pin 1/2+, 3/6- ? 30W)
Potenza in uscita Porta 2	PoE bt High Power (Pin 1245+, 3678- ? 60W)
Funzioni intelligenti	AI Watchdog automatico nelle porte 1-2
Distanza di trasmissione	Fino a 130 metri (massimo 5 in cascata)
Capacità di commutazione	Larghezza di banda di 0,6 Gbps
Tabella indirizzi MAC	2 K
Latenza di rete	? 16 ?s (utilizzando pacchetti di 64 byte)
Protezione elettrica	Protezione da fulmini di 6KV / Protezione ESD di 8KV
Modalità di installazione	Installazione a parete per esterni (Wall Mounted) / Da tavolo
Temperatura di funzionamento	-30°C a ~ 60°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C a ~ 70°C
Umidità di funzionamento	10% a 90% HR (senza condensa)
Umidità di stoccaggio	5% a 90% HR (senza condensa)
Dimensioni fisiche	42 x 92 x 156 mm
Peso netto del prodotto	0,1 kg

Distanza

Ogni extender consente di aumentare la distanza fino a 130m

Se l'extender è alimentato da PoE+ (30W) è possibile utilizzare fino a 3 extender in cascata.

Se l'extender è alimentato da Hi-PoE (60W) è possibile utilizzare fino a 5 extender in cascata.
