# AJ-TRANSMITTER

## AJAX




## Caratteristiche

- Ajax
- Trasmettitore via radio
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Bidirezionale
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1600 m
- Ingresso allarme cablato e tamper antimanomissione
- Rilevazione dell'inibizione
- Tamper anti-apertura
- Uscita di alimentazione 3.3 V
- Alimentazione 3 pile CR123A 3.0 V
- Compatibilità con rilevatori di terze parti con uscita allarme cablata

## Specificazioni

| | |
|---|---|
| **Marca** | Ajax |
| **Certificato** | Grado 2 |
| **Frequenza** | 868 MHz Jeweller |
| **Distanza di trasmissione** | ? 1600 m in spazio aperto |
| **Rilevazione anti-inibizione** | Disponibile |
| **Entrata dell'allarme** | Disponibile. NO/NC (Configurabile) |
| **Ingresso tamper** | Disponibile. NO/NC (Configurabile) |
| **Tamper anti-apertura** | Accelerometro |
| **Uscita alimentazione** | 3.3 V |
| **Funzioni avanzate** | KeyArm Zone |
| **Temp. funzionamento** | -25 ºC ~ 50 ºC |
| **Batteria** | 3 pile CR123A 3.0 V |
| **Dimensioni** | 100 (l) x 39 (H) x 22 (P) mm |