Antintrusione / Ajax Wireless / Accessori

AJ-VHFBRIDGE-W

AJAX



Caratteristiche

- Ajax
- Modulo per collegare ad Ajax trasmettitori VHF di terze parti
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Bidirezionale
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1800 m
- 8 uscite potenziali
- Uscite ad alto/basso potenziale
- Trasmissione a impulsi o bistabile
- Alimentazione 220 VAC e batteria di backup da 12VDC a 4 o 7 Ah (non inclusa)
- Compatibilità con Hub 2, Hub 2 Plus e Hub Hybrid
- Compatibilità con qualsiasi trasmettitore VHF con ingressi relè
- Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	Fino a 1800 metri
Uscite potenziali	Fino a 8
Tipi di uscite	Alto potenziale e basso potenziale
Tipi di trasmissione	A impulsi e bistabile
Eventi supportati	1. Intrusione 2. Pulsante antipanico 3. Malfunzionamento 4. Manomissione 5. Perdita di alimentazione del VHFBRIDGE 6. Perdita di alimentazione dell'HUB 7. Batteria HUB scarica 8. Perdita di connessione tra VHFBRIDGE e HUB 9. Incendio 10. Assistenza medica 11. Qualsiasi allarme 12. Cambio delle modalità di sicurezza 13. Batteria VHFBRIDGE scarica 14. Intrusione confermata 15. Allarme del pulsante di emergenza attivato
Compatibilià con la fotoverifica degli allarmi	Non disponibile
Compatibilità con trasmettitori radio VHF di terze parti	Qualsiasi trasmettitore VHF con ingressi relè
Trasmettitori consigliati	Hawk VHF Alarm Transmitter (FSK Electronics) TX750C (RDC) TR-41 (Puper)
Compatibilità	Compatibile con Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX e ReX 2
Alimentazione	110–240 V~, 50/60 Hz
Batteria di riserva	Batteria 12 V / 4 o 7 Ah (non inclusa)
Temp. funzionamento	-10 ºC ~ 40 ºC
Dimensioni	238 (l) x 192 (H) x 100 (P) mm
Dimensioni della batteria di backup	150 (l) x 64 (H) x 94 (P) mm
Colore	Bianco