

TVCC Analogica / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

SF-XVR6104-HQ-SMD

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP
- H.265/H.264
- Risoluzione 5MPxLite (10FPS)
- Audio
- Uscita HDMI Full HD e VGA
- Intelligenza artificiale, basata sul rilevamento di persone e veicoli
- Spazio per 1 HD
- Mouse

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	4 canali BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Di default: 4 Canali da BNC e 4 (sostituzione) + 2 (extra) Canali IP (fino a 5Mpx)
Uscita video	1 HDMI FullHD, 1 VGA e 1 CVBS
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compresione video/audio	H.265 / H.264
Risoluzione display	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Display multiplo	1 / 4 / 6 / 9
Risoluzione di ingresso BNC	TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1
Stream Principale	5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps(PAL)/15fps(NTSC) 1080P Lite/ 720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
Rilevamento di movimento	SMD basato sulla classificazione di persone e veicoli su tutti i canali
Intelligenza artificiale	1CH basato sulla classificazione di persone e veicoli in base alle regole di intrusione in un'area o di attraversamento linea
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Bit Rate	32Kbps ~4Mbps
Larghezza di banda	16 Mbps (in ingresso) / 40 Mbps (in uscita)
Allarmi	Non disponibile
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, eventi intelligenti
Backup	USB / Rete
Memoria interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
Comunicazione	2 x USB 2.0 (Mouse e backup) / RS485 / RJ45 10/100M (Ethernet)
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software Safire Smart VMS



Alimentazione	DC 12 V / 1.5 A (Consumo senza HDD < 5 W)
Dimensioni / Peso	42 (La) x 255 (Lu) x 222 (I) mm / 1.2 Kg