

TVCC Analogica / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

SF-XVR6116-HQ

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 16 CH video HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP
- H.265+/H.264
- Risoluzione 5MPxLite (10FPS)
- Audio
- Uscita HDMI Full HD e VGA
- Rilevamento avanzato del movimento
- 1CH con Intelligenza Artificiale
- Spazio per 1 HD
- Mouse

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	16 canali BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Di default: 8 Canali BNC e 8 (sostituzione) + 8 (extra) Canali IP (fino a 5Mpx)
Uscita video	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compresione video/audio	H.265 / H.264
Risoluzione display	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Risoluzione di ingresso BNC	TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1
Stream Principale	5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps(PAL)/15fps(NTSC) 1080P Lite/ 720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Bit Rate	32Kbps ~4Mbps
Larghezza di banda	32 Mbps (in ingresso) / 60 Mbps (in uscita)
Allarmi	Non disponibile
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, eventi intelligenti
Backup	USB / Rete
Memoria interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
Comunicazione	2 x USB 2.0 (Mouse e batteria di riserva) / RJ45 (Ethernet)
RS 485	1 x RS 485 (half-duplex)
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software Safire Smart VMS
Alimentazione	DC 12 V / 2 A (Consumo senza HDD < 8 W)

Dimensioni / Peso

42 (La) x 255 (Lu) x 222 (l) mm / 1.2 Kg
