

Controllo Accessi / Safire / Tastiere standalone

SF-AC114

SAFIRE



Caratteristiche

- Safire
- Controllo accessi autonomo
- Accesso con scheda EM
- Senza alloggiamento (adatto per l'integrazione in sistemi di terze parti)
- Indicatore di segnalazione LED e acustica
- Wiegand 26
- Controller integrato (pulsante e relè)
- Controllo tempi di apertura e chiusura

Specificazioni

Marca	Safire
Modello	SF-AC114
Capacità	Fino a 3.000 schede
Modi di identificazione	scheda
Scheda di prossimità	RFID EM 125 kHz
Uscite	Relè NO/NC e pulsante
Comunicazione	Wiegand 26
Funzioni speciali	Funzionamento come terminale standalone o come lettore Funzionamento monostabile o bistabile del relè
Alimentazione	DC 12 V
Consumo in standby	? 45 mA
Grado di protezione	Interni
Temp. funzionamento	-40 °C ~ +60 °C
Dimensioni	36 (H) x 84 (l) x 8 (P) mm
Peso	28 g