Antintrusione / Ajax Wireless / Rilevatori

AJ-FIREPROTECT-W

AJAX



Caratteristiche

- Ajax
- Rilevatore di fumo e sensore di temperatura
- Bidirezionale
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1300 m
- Sirena incorporata 85 dB
- Indicatore detenzione fumo ed eccesso di temperatura
- Tamper anti-apertura
- Supporta il funzionamento stand-alone
- Alimentazione2 pile CR2 3.0 V / 1 pila CR2032 (durata stimata 4 anni)
- Certificato EN 14604:2005
- Uso interno
- Include supporto
- Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
Tecnologia	Sensore fotoelettrico, termico e termovelocimetrico
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1300 m in spazio aperto
Rilevamenti	Fumo, rapido aumento della temperatura e soglia della temperatura
Rilevamento della soglia della temperatura	+ 59°? ± 2°?
Funzionamento	Collegato con gli Hub Ajax o come rilevatore autonomo
Allarme	Sirena incorporata 85 dB
Silenziamento dell'allarme	Tramite tasto Test/Silenzio o nell'app Ajax
Notifica di allarme	Luce e suono
Caratteristiche aggiuntive	Interconnessione dei rilevatori di fumo in un'installazione per suonare in contemporanea nel caso di un rilevamento
Filtro per i falsi allarmi	Disponibile
Certificato	EN14604:2005
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Alimentazione	2 batterie CR2 3.0 V con riserva di 1 batteria CR2032 (durata circa 4 anni)
Temp. funzionamento	0º C ~ 65º C
Dimensioni / Peso	132 (l) x 132 (H) x 31 (P) mm / 220 g